

ACG Bridge V3.3 - V3.8

Bridge V3.3 a ultimo livello di V3.8

Il presente documento descrive i passi da seguire per migrare i propri sistemi informativi dalle versioni V3.3 Standard o V3.3 SIP (con o senza PTF successive installate) alla versione V3.8 aggiornata all'ultimo livello.

Qualora ci si trovasse in presenza di livelli di partenza inferiori ai 3.3 sopra menzionati, seguire le istruzioni contenute nel sito ACGINFO → V2-WebEdition → Documentazione → Migrazione Installazione → *Migrazione da V2R7M1 e versioni successive a V3R8M0.doc*.

Prerequisiti

ACG V3.3 Standard o V3.3 SIP (non serve installare PTF relative ai rilasci di partenza V3.3 Standard o V3.3 SIP).

- Ambienti operativi necessari per il funzionamento di ACG V3.8:
 - Server iSeries:
 - Sistema Operativo OS/400 (5722-SS1) V5.3 o seguenti.
 - Client Windows
 - Internet Explorer V8.

E' richiesto uno spazio su disco sufficiente nel caso si desiderasse duplicare la terna di librerie dati.

Modalità operative e scenario

I prodotti gestiti nel Bridge sono i seguenti:

- GBP - Archivi di base
- CA3 - Contabilità Aziendale
- TE3 - Tesoreria
- CC3 - Contabilità Analitica
- CG3 - Controllo – Bilancio
- CF3 - Controllo – Flussi
- CB3 - Controllo – Budget
- CE3 - Cespiti
- RA3 - Ritenuta d'Acconto
- CR3 - Crediti
- PG3 - Provvigioni

Per ciascun prodotto l'adeguamento sarà effettuato in due macro passi fondamentali:

1. V3.3 → V3.8
2. V3.8 → XXX80C04

Dove XXX è l'acronimo di ciascun prodotto.

Dettaglio passi da eseguire:

In dettaglio si consiglia di eseguire i seguenti passi:

1. Effettuare, se non è stata già fatta, la distribuzione della base dati nella terna di librerie gruppo, comune e azienda mediante il comando ACGV3MIDGDB/STRMIGAZI
2. Installare i programmi a livello V3.8 di ciascun prodotto facendo riferimento per ognuno di essi alla propria Program Directory disponibile in ACGINFO → V2-WebEdition → Program Directory → Documenti riferiti alla versione 3.8.0 di ogni prodotto.
3. Installare la PTF cumulativa GBP80C04 seguendo le istruzioni che si trovano al sito ACGINFO → V2-WebEdition → Scarico PTF Webedition → Prodotto = 5733-B72 SIP Gestione Archivi → Versione 3.8.0, disponibile da Maggio 2014. La lettera di accompagnamento di questa PTF cumulativa spiega il contenuto e le modalità di installazione.
4. Installare le PTF cumulative CA380C04, TE380C04 e PG380C04 dei prodotti Contabilità Aziendale, Tesoreria e Provvigioni che si troveranno sempre al sito ACGINFO → V2-WebEdition → Scarico PTF Webedition → Prodotto → Versione 3.8.0. La lettera di accompagnamento di ciascuna di queste PTF cumulative spiega il contenuto e le modalità di installazione.
5. Adeguare i dati a V3.8 di tutti i prodotti secondo quanto indicato nella relativa Program Directory disponibile in ACGINFO → V2-WebEdition → Program Directory → *Documenti riferiti alla versione 3.8.0 di ogni prodotto*. Il passaggio da V3.3 a V3.8 prevede la migrazione dei dati di ciascun prodotto mediante i comandi:
-ACGUPDDB/UPDDB per il prodotto GBP Gestione Archivi e per i prodotti dell'area SIP.
-ACGV3MIGDB/STRMIGDB per ciascuno dei rimanenti prodotti.
Il documento di Program Directory di ciascun prodotto spiega come effettuare tale migrazione.
6. Installare la PTF ACGUPD04 che si troverà al sito ACGINFO → V2-WebEdition → Scarico PTF Webedition → Prodotto = 5733-B72 SIP Gestione Archivi → Versione 3.8.0. La procedura ACGUPD04 permette di migrare contemporaneamente i dati di uno, più o tutti i seguenti prodotti GBP, CA3, TE3, CC3, CG3, CF3, CB3, FTP, MGP, AQP, CNP, DBP, PAP, LTP, GCP. I prodotti FTP, MGP, AQP, CNP, DBP, PAP, LTP, GCP (Area SIP) potranno essere selezionati solo in presenza di ambiente interamente V3.8 (sia Area Amministrativa che Area Logistica). Il comando da eseguire è ACGUPD04/UPDC04. La lettera di accompagnamento di questa PTF spiega le modalità di installazione.
7. Installare le PTF cumulative XXX80C04 degli altri prodotti che si troveranno sempre al sito ACGINFO → V2-WebEdition → Scarico PTF Webedition → Prodotto → Versione 3.8.0. Occorre installare tutte le PTF cumulative incluse nel Bridge, tranne

GBP80C04, CA380C04, TE380C04 e PG380C04, le cui installazioni sono state già fatte ai punti 3. e 4. In più potranno essere installate le PTF cumulative dei prodotti FTP, MGP, AQP, CNP, DBP, PAP, LTP, GCP (Area SIP) in caso di ambiente interamente V3.8 (sia Area Amministrativa che Area Logistica). L'adeguamento dei dati dei prodotti Cespiti, Ritenuta d'Acconto, Crediti, se presenti, avviene attraverso la installazione delle relative PTF cumulative XXX80C04. La lettera di accompagnamento di ciascuna di queste PTF cumulative spiega il contenuto e le modalità di installazione.

Ambienti Misti

Si può ipotizzare un ambiente misto V3.8 Area Amministrativa e V3.3 Area Logistica. A questo riguardo si rimanda al tutorial presente al sito....

<http://www.acginfo.it/areabp/schedatutorial.asp?id=TUTSBS23>

Questo documento descrive e fornisce tutto il materiale per creare tale tipologia di ambiente.