

IBM

Program Directory per
ACG Stampe di Qualita' Plus

iSeries

Versione 03 R03M00

R03M00

Numero Programma 5733-B04

Relative al sistema

ISeries

Data del Documento: Giugno 2004

GI13-0069-03

Note:

Leggere attentamente quanto riportato nella sezione "Nota" a pagina iv prima di utilizzare le informazioni riportate o il prodotto cui si fa riferimento.

Questa program directory, datata Ottobre 2003, si applica a ACG Stampe di Qualità Plus Versione 03 R03M00, Program Number 5733-B04 per i seguenti:

COMPIDs	Numero Feature	Sistema
	5809	iSeries

Nelle ultime pagine della seguente program directory e' riportato un questionario per gli eventuali commenti. Le informazioni inviate alla IBM non sono soggette ad alcun vincolo. La IBM puo' usare e distribuire le informazioni ricevute in qualsiasi modo ritenga opportuno senza con cio' incorrere in alcun obbligo verso di Voi.

Indice

1.0 Introduzione	1
1.1 Avvertenza	1
2.0 Materiale disponibile con il programma	2
2.1 Materiale Base in formato leggibile dall'elaboratore	2
2.2 Materiale opzionale	3
2.3 Documentazione del Programma	3
2.3.1 Pubblicazioni del Programma - Materiale Base	3
2.3.2 Pubblicazioni del Programma - Materiale Opzionale	3
2.4 Pubblicazioni utili in fase di installazione del prodotto	3
3.0 Assistenza al Programma	4
3.1 Assistenza e Manutenzione Programmi	4
3.2 Assistenza ai programmi	4
3.3 Materiale di supporto	4
4.0 Considerazioni e requisiti per la installazione	5
4.1 Requisiti di sistema	5
4.1.1 Requisiti di Sistema Operativo	5
4.1.2 Requisiti di Macchina	5
4.1.3 Requisiti Software	5
4.1.4 Requisiti di Memoria	5
4.1.5 Requisiti spazio disco	6
4.2 Considerazioni relative al Programma	6
5.0 Installazione	7
5.1 Prima installazione ACG Stampe di Qualita' Plus (5733-B04)	7
5.1.1 Dettaglio della procedura di installazione	7
5.2 Migrazione da ACG Stampe di Qualita' V2 o V3	10
5.2.1 Migrazione da ACG Stampe di Qualita' V2 (5774G01A) ril.6.2	10
5.2.2 Migrazione da ACG Stampe di Qualita' V2 (5774G01A) ril.6.A2	11
5.2.3 Migrazione da ACG SDQ Plus V2 (5774G01C) o V3 (5733-B04)	12
5.2.4 Personalizzazione iniziale - parte iSeries	14
5.2.5 Dettaglio della procedura di installazione - parte PC	14
5.2.5.1 Codice di autorizzazione parte PC	14
5.2.6 Richiesta dei codici di autorizzazione parte iSeries e parte PC	14
5.2.6.1 Licenze Server e Client	14
Modulo di commento	15

Nota

Riferimenti contenuti in questa pubblicazione relativi a prodotti, programmi o servizi IBM non implicano che la IBM intenda renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un programma su licenza IBM o altro prodotto IBM non implica che soltanto essi possano essere utilizzati.

- Ogni prodotto, programma o servizio equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale o altri diritti della IBM o di altri può essere usato in sostituzione dei prodotti, programmi o servizi forniti dalla IBM.

Valutazioni e verifiche operative in relazione ad altri prodotti, programmi o servizi, eccetto quelli espressamente previsti dalla IBM sono di esclusiva responsabilità dell'utente.

La IBM può avere brevetti o domande di brevetto che coprono quanto trattato in questo documento; la fornitura di questo documento non implica la concessione di alcuna licenza su di essi. Per informazioni riguardanti la concessione di licenza, scrivere al seguente indirizzo:

International Business Machines Corporation
IBM Director of Licensing
500 Columbus Avenue
Thornwood, New York 10594
USA

Trademarks e Service Marks

I seguenti termini, utilizzati in questo documento, sono trademarks o service marks della IBM Corporation negli United States o altre nazioni:

IBM	OS/400
As/400	iSeries

I seguenti termini, usati in questo documento, sono trademarks di Microsoft Corporation:

Windows 98, 2000, XP e 2003

1.0 Introduzione

Questo documento e' indirizzato al personale che effettua la installazione e la manutenzione del Programma.

Esso contiene informazioni sul materiale e sulle procedure di installazione del prodotto ACG Stampe di Qualita' Plus.

Si consiglia di leggerlo integralmente prima di effettuare le operazioni ivi descritte e di tenerlo a disposizione per futuri riferimenti.

Questo documento contiene le seguenti sezioni:

- 2.0, "Materiale disponibile con il programma" a pagina 2 identifica il materiale base, quello opzionale e la documentazione disponibile con ACG Stampe di Qualita' Plus.
- 3.0, "Assistenza al Programma" a pagina 4 descrive l' assistenza IBM pe ACG Stampe di Qualita' Plus.
- 4.0, "Considerazioni e requisiti per la installazione" a pagina 5 elenca i requisiti necessari per installare ed utilizzare ACG Stampe di Qualita' Plus.
- 5.0, "Installazione" a pagina 7 fornisce il dettaglio delle istruzioni per la installazione. Descrive inoltre le procedure per attivare le funzioni di ACG Stampe di Qualita' Plus.

1.1 AVVERTENZA

Per utilizzare questo programma e' necessario disporre del suo "CODICE di AUTORIZZAZIONE" che la IBM Vi ha inviato tramite il servizio Postel.

Nel caso in cui il codice non Vi sia ancora pervenuto, Vi preghiamo di contattare il Servizio Clienti della IBM Italia (Num. Verde: 800820094) che provvedera' ad inviarlo via fax o via mail. I codici parte iSeries e parte PC possono essere richiesti anche collegandosi al sito www.acginfo.it nella sezione del supporto on-line.

Desideriamo, anche, richiamare la Vostra attenzione su quanto segue:

- **I codici di autorizzazione hanno validita' annuale con scadenza 30 aprile. I nuovi codici saranno inviati, prima di tale scadenza, nel periodo febbraio - marzo**
- **Il codice che Vi viene fornito scadra', in particolare, il 30 aprile dell'anno successivo a quello che, nella comunicazione Postel o fax, e' indicato nella colonna "ANNO"**

2.0 Materiale disponibile con il programma

Un programma IBM e' identificato da un Numero di Programma ("Program Number") e da uno o piu' numeri di codice ("Feature"). Il "program number" per il programma ACG Stampe di Qualita' Plus e' 5733-B04.

Le informazioni riguardanti le "Feature" del programma ACG Stampe di Qualita' Plus sono incluse nel materiale di annuncio del programma; esse sono altresì reperibili tramite il rappresentante IBM.

La seguente sezione identifica:

- Il materiale di base disponibile con il programma.
- Il materiale opzionale disponibile con il programma.

2.1 Materiale Base in formato leggibile dall'elaboratore

Il supporto magnetico utilizzato per questo programma contiene tutti i programmi e i dati necessari alla Installazione.

Nota: Il supporto magnetico ricevuto contiene materiale classificato "Restricted Materials of IBM".

Figura 1. Supporto Magnetico: Materiale Base:

Medium	Numero Volume	Numero feature	Etichetta esterna
	1/1	5809	5733B04R03M00

2.2 Materiale opzionale

Non vi e' alcun materiale opzionale per il programma ACG Stampe di Qualita' Plus.

2.3 Documentazione del Programma

Le seguenti sezioni identificano le pubblicazioni base e quelle opzionali per il programma ACG Stampe di Qualita' Plus.

2.3.1 Pubblicazioni del Programma - Materiale Base

La Figura 2 identifica le pubblicazioni base per il programma ACG Stampe di Qualita' Plus. Una copia e' inclusa nel materiale base. Per ottenere ulteriori copie addizionali utilizzare il numero di "form" e contattare il proprio rappresentante commerciale IBM.

Figura 2. Pubblicazioni del Programma - Materiale Base

Titolo	Numero di "Form"
Licensed Program Specifications	GE13-5025-03

2.3.2 Pubblicazioni del Programma - Materiale Opzionale

Non vi sono pubblicazioni opzionali.

2.4 Pubblicazioni utili in fase di installazione del prodotto

Non sono previste ulteriori pubblicazioni, utili in fase di installazione, per il programma ACG Stampe di Qualita' Plus.

Nota: Copia del presente documento e' disponibile sul sito internet www.acginfo.it.

3.0 Assistenza al Programma

Questa sezione descrive l'assistenza IBM disponibile per il programma ACG Stampe di Qualita' Plus..

3.1 Assistenza e Manutenzione Programmi

Prima di installare il programma ACG Stampe di Qualita' Plus, contattare il proprio rappresentante commerciale IBM o il Servizio Clienti della IBM Italia per piu' specifiche informazioni sui servizi disponibili.

3.2 Assistenza ai programmi

La IBM fornisce il servizio per la correzione di eventuali errori che fossero contenuti nella versione corrente, non modificata, del programma.

Qualsiasi difficolta' si incontri nell' utilizzo del programma va comunicata all' IBM.

Se a fronte di malfunzionamenti riscontrati viene richiesto un "APAR" ("Authorized Program Analysis Report"), la segnalazione va corredata da materiale di supporto, note ed altro, come qui appresso indicato.

L' assistenza e' fornita tramite il Servizio Clienti della IBM Italia (numero verde 800820094) il sito www.acginfo.it nel supporto on-line.

3.3 Materiale di supporto

Di seguito sono riportati gli elementi da fornire alla IBM per permetterle la risoluzione di un APAR secondo il tipo di problema:

- *Problema di Programma*
 - Definire quale programma e' interessato
 - Indicare se sono state applicate delle PTF ("Problem Temporary Fix") al programma (e quali)
 - Stampare e/o rendere disponibile una copia dell' input e dell' output utilizzati
 - Descrivere l' analisi fatta nell' ambito della problematica relativa all' errore

- *Problema di Documentazione*
 - Definire la posizione dell' errore:
 - Titolo del Manuale*
 - Numero di pagina*
 - Capitolo, Paragrafo, Figura, etc.*
 - Fornire una spiegazione dell' errore
 - Suggestire una possibile correzione

4.0 Considerazioni e requisiti per la installazione

La seguente sezione elenca i requisiti per installare ed utilizzare il programma ACG Stampe di Qualita' Plus.

4.1 Requisiti di sistema

4.1.1 Requisiti di Sistema Operativo

Il programma ACG Stampe di Qualita' Plus Versione 03 R03M00 richiede:

un sistema operativo iSeries con il seguente livello minimo

5722-SS1 Sistema Operativo OS/400 V5R1M0

Server PC con il seguente sistema operativo

Windows 2000(s.p.4), XP e 2003

Client PC con il seguente sistema operativo

Windows 98, 2000, XP e 2003

4.1.2 Requisiti di Macchina

Il programma ACG Stampe di Qualita' Plus e' stato progettato per operare in un sistema con le seguenti caratteristiche:

- Un sistema IBM iSeries Risc munito di unita' di lettura CD
- Personal Computer con processore Pentium II, video a colori e munito di unita' di lettura CD
- Una stampante Laser

4.1.3 Requisiti Software

Prerequisito software minimo:

5733-B01 ACG Modulo Base V3R3M0

Il materiale di cui sopra puo' essere ordinato tramite il proprio rappresentante commerciale IBM.

4.1.4 Requisiti di Memoria

La parte PC del prodotto necessita di almeno 64 Mb di RAM.

4.1.5 Requisiti spazio disco

La parte PC del prodotto necessita di almeno 50 Mb di spazio disco.

4.1 Considerazioni relative al Programma

Non sono definiti ulteriori dettagli per il programma ACG Stampe di Qualita' Plus.

5.0 Installazione

Questo capitolo descrive dettagliatamente i passi di installazione, migrazione e attivazione del programma ACG Stampe di Qualita' Plus.

Nella fase di installazione del programma si presume che chi esegue le operazioni sia a conoscenza di:

- tecniche elementari di gestione del sistema
- terminologia caratteristica del sistema
- utilizzo dei terminali e dei supporti esterni presenti
- parole d'ordine di accesso relative ai profili previsti
- comandi necessari ad effettuare le verifiche richieste

Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per l'installazione prima di procedere.

5.1 Prima installazione di ACG Stampe di Qualita' Plus

ATTENZIONE:

Verificare, attraverso il comando KDSPPTF, che il prodotto ACG Stampe di Qualita' V2 (5774G01A) oppure che il prodotto ACG Stampe di Qualita' Plus V2 (5774G01C) o V3 (5733-B04) non sia installato in quanto, in questo caso, occorre procedere con le istruzioni al paragrafo **Migrazione da ACG Stampe di Qualita' V2 o V3**.

Inoltre:La procedura di installazione del prodotto garantisce all'utente *PUBLIC l'autorizzazione *USE sui comandi RSTOBJ, RSTLIB, RSTLICPGM. Se non si desidera mantenere tali autorizzazioni, al termine dell'installazione esse possono essere rimodificate eseguendo i seguenti passi:

1. Aprire una sessione di lavoro come Utente: QSECOFR
2. Modificare l'autorizzazione *PUBLIC tramite i comandi:

```
EDTOBJAUT OBJ(RSTOBJ) OBJTYPE(*CMD)
EDTOBJAUT OBJ(RSTLIB) OBJTYPE(*CMD)
EDTOBJAUT OBJ(RSTLICPGM) OBJTYPE(*CMD)
```

inserendo il tipo desiderato come autorizzazione per l'utente *PUBLIC

3. Chiudere la sessione.

5.1.1 Dettaglio della procedura di installazione

1. Operazioni preliminari
 - Aprire una sessione di lavoro come Utente: **INSTALLA** con parola d'ordine: INSTALLA. Compare a terminale il pannello "Installazione prodotti".
 - Montare il CD-ROM ricevuto, sulla appropriata unita' di lettura (es.OPT01).
2. Installazione programmi eseguibili
 - Sul pannello "Installazione prodotti" immettere la scelta **1** in corrispondenza di "Attivita' di installazione di un prodotto", specificare l'unita' di lettura su cui e' montato il supporto magnetico e premere Invio. Compare a terminale il pannello "Guida Installazione prodotti".

- Sul pannello "Guida Installazione prodotti" immettere la scelta **1** in corrispondenza di "ACG STAMPE DI QUALITA' PLUS" e premere Invio; le operazioni successive saranno indicate a terminale.
- Il mancato soddisfacimento dei prerequisiti Software viene evidenziato a terminale da appositi messaggi che non permettono la prosecuzione delle attività di installazione.
- I programmi eseguibili vengono installati nella libreria standard **ACGGAA**.
 - Alla fine della installazione dei programmi eseguibili viene emesso automaticamente il pannello relativo al Codice di Autorizzazione all' uso, le cui modalità di immissione sono di seguito descritte.

3. Immissione del Codice di Autorizzazione all' uso

Il corretto funzionamento di tutte le funzioni del programma lato iSeries e' sottoposto alla verifica di due codici:

- Il Codice di Autorizzazione all' uso di quindici cifre
- L' Anno di Validita'

che devono essere immessi o contestualmente alla installazione del programma ACG Stampe di Qualita' Plus o in una fase successiva. I due elementi del codice vengono forniti dalla IBM secondo due modalità distinte:

- Tramite un inoltro postale automatico via servizio POSTEL. Questa comunicazione contiene diverse informazioni e deve essere conservata anche dopo il completamento della installazione.
- Tramite il Servizio Clienti della IBM Italia, raggiungibile telefonicamente al numero verde **800820094** o tramite il sito www.acginfo.it, se non e' pervenuta la comunicazione postale. In questo caso occorre fornire le seguenti informazioni:

Codice Cliente = _____
 Codice Prodotto = 5733-B04
 Matricola Sistema = 5 cifre

La Matricola Sistema e' reperibile nel pannello emesso automaticamente.

Per continuare l' installazione del programma e permettergli di eseguire tutte le sue funzioni e' necessario fornire il **Codice di Autorizzazione all'uso e l'Anno di Validita'**.

- Se i codici sono noti nel momento della emissione automatica del pannello occorre:
 - premere Invio
 - sul successivo pannello immettere i codici forniti dall' IBM
 - ripetere una seconda volta, per verifica, la immissione degli stessi codici
- Se invece i codici non sono noti nel momento della emissione automatica del pannello occorre uscire dal pannello con il tasto funzionale allo scopo predisposto.

Nota: Immissione differita del Codice di Autorizzazione:

Sara' sempre possibile immettere i codici in un secondo momento tramite il comando:

ACGGAA/KPWACQ CDPRO('5733-B04')

che ripresentera' il pannello Codice di Autorizzazione all' uso sopra descritto.

La **Immissione differita del Codice di Autorizzazione** va utilizzata anche nel caso in cui, durante l' esecuzione delle funzioni del programma, ne venga segnalata la scadenza o la non corretta impostazione.

Se, dopo una corretta immissione, si dovessero ancora ricevere segnalazioni di errore, sara' necessario rivolgersi nuovamente all' IBM.

Per ogni evenienza Vi consigliamo di conservare i dati qui di seguito elencati:

Codice Cliente = _____
Codice Prodotto = 5733-B04
Matricola Sistema = _____
Codice Autorizzazione = _____
Anno di Validita' = _____

Nota: Se il **Codice di Autorizzazione all'uso** e l'**Anno di Validita'** non sono stati immessi correttamente il prodotto non e' attivato e pertanto non utilizzabile.

4. Installazione sorgenti

Questo passo e' indispensabile per l'installazione del programma, in quanto i sorgenti sono necessari per la successiva installazione archivi.

- Sul pannello "Guida Installazione prodotti" immettere la scelta **5** in corrispondenza di "ACG STAMPE DI QUALITA' PLUS" e premere Invio; le operazioni successive saranno indicate a terminale. I programmi sorgenti vengono installati nella libreria standard ACGSLA3.

5. Installazione archivi

- Sul pannello "Guida Installazione prodotti" immettere la scelta **2** in corrispondenza di "ACG STAMPE DI QUALITA' PLUS" e premere Invio; le operazioni successive saranno indicate a terminale. Gli archivi vengono installati nella libreria dati standard ACGGAA.

Da questo momento non e' piu' necessario avere in linea il supporto magnetico.

6. Operazioni di chiusura

- Sul pannello "Guida Installazione prodotti" terminare con F3
- Al termine della sessione viene prodotta la stampa del *Log* delle operazioni eseguite nella coda *QEZJOBLOG*. Per verificare se inavvertitamente non siano stati notati a terminale eventuali messaggi di anomalie, si consiglia di visualizzarla, da una qualsiasi sessione di lavoro (es. Utente *QPGMR*), con il comando: *WRKSPLF* installa.

5.2 Migrazione da ACG Stampe di Qualita' V2 o V3

Verificare, utilizzando il comando KDSPPTF, quale prodotto risulta installato sul server iSeries con il relativo rilascio e procedere con uno dei seguenti paragrafi.

5.2.1 Migrazione da ACG Stampe di Qualita' V2 (5774G01A) ril 6.2

Questa operazione va effettuata se si sta installando il prodotto ACG Stampe di Qualita' Plus V3 (5774-B04) ed in macchina è già presente il prodotto ACG Stampe di Qualita' V2 (5774G01A) rilascio 6.2 (controllare il rilascio tramite il comando KDSPPTF).

1. Operazioni preliminari

- Aprire una sessione di lavoro come Utente: **QSECOFR**.
- Chiudere, attraverso il comando **KLSRFINE**, il lavoro KCTLLSR.
- Immettere ed eseguire i seguenti comandi:
 1. RSTOBJ OBJ(DISINSTLSR UNINSTLSR) SAVLIB(ACGILA3) DEV(OPT01)
OBJTYPE(*PGM) RSTLIB(ACGGAA)
 2. CALL PGM(ACGGAA/UNINSTLSR)

- Chiudere la sessione di lavoro.

2. Installazione programmi eseguibili

- Aprire una sessione di lavoro come Utente: **INSTALLA** con parola d' ordine: INSTALLA. Compare a terminale il pannello "Installazione prodotti".
- Montare il CD-ROM ricevuto, sulla appropriata unita' di lettura (es.OPT01).
- Sul pannello "Installazione prodotti" immettere la scelta **1** in corrispondenza di "Attivita' di installazione di un prodotto", specificare l' unita' di lettura su cui e' montato il supporto magnetico e premere Invio. Compare a terminale il pannello "Guida Installazione prodotti".
- Sul pannello "Guida Installazione prodotti" immettere la scelta **1** in corrispondenza di "ACG STAMPE DI QUALITA' PLUS" e premere Invio; le operazioni successive saranno indicate a terminale.
- Il mancato soddisfacimento dei prerequisiti Software viene evidenziato a terminale da appositi messaggi che non permettono la prosecuzione delle attivita' di installazione.
- I programmi eseguibili vengono installati nella libreria standard **ACGGAA**.
 - Alla fine della installazione dei programmi eseguibili viene emesso automaticamente il pannello relativo al Codice di Autorizzazione all' uso, le cui modalita' di immissione sono state precedentemente descritte.

3. Installazione sorgenti

Questo passo e' indispensabile per l'installazione del programma, in quanto i sorgenti sono necessari per la successiva installazione archivi.

- Sul pannello "Guida Installazione prodotti" immettere la scelta **5** in corrispondenza di "ACG STAMPE DI QUALITA' PLUS" e premere Invio; le operazioni successive saranno indicate a terminale. I programmi sorgenti vengono installati nella libreria standard ACGSLA3.
- Chiudere la sessione di lavoro.

4. Procedura migrazione archivi

- Aprire una sessione di lavoro come Utente: **QPGMR**
- Verificare se presente il file KFLSR02L nella libreria ACGGAA ed in tal caso cancellarlo con il comando DLTF ACGGAA/KFLSR02L
- Immettere ed eseguire il seguente comando:

- ACGGAA/LA3MIGDB
- Chiudere la sessione di lavoro

5.2.2 Migrazione da ACG Stampe di Qualita' V2 (5774G01A) ril 6.A2

Questa operazione va effettuata se si sta installando il prodotto ACG Stampe di Qualita' Plus V3 (5774-B04) ed in macchina è già presente il prodotto ACG Stampe di Qualita' V2 (5774G01A) rilascio 6.A2 (controllare il rilascio tramite il comando KDSPPTF).

1. Operazioni preliminari

- Aprire una sessione di lavoro come Utente: **QSECOFR**.
- Chiudere, attraverso il comando **KLSRFINE**, il lavoro KCTLLSR.
- Chiudere la sessione di lavoro.

2. Disinstallazione prodotto

- Aprire una sessione di lavoro come Utente: **INSTALLA** con parola d' ordine: INSTALLA. Compare a terminale il pannello "Installazione prodotti".
- Montare il CD-ROM ricevuto, sulla appropriata unita' di lettura (es.OPT01).
- Sul pannello "Installazione prodotti" immettere la scelta **1** in corrispondenza di "Operazioni su prodotti già installati".
- Sul video immettere la scelta **4=Cancel.Prog.** in corrispondenza di "ACG STAMPE DI QUALITA' PLUS" e premere Invio; le operazioni successive saranno indicate a terminale.
- Chiudere la sessione di lavoro.

3. Installazione programmi eseguibili

- Aprire una sessione di lavoro come Utente: **INSTALLA** con parola d' ordine: INSTALLA. Compare a terminale il pannello "Installazione prodotti".
- Montare il CD-ROM ricevuto, sulla appropriata unita' di lettura (es.OPT01).
- Sul pannello "Installazione prodotti" immettere la scelta **1** in corrispondenza di "Attività di installazione di un prodotto", specificare l' unita' di lettura su cui è montato il supporto magnetico e premere Invio. Compare a terminale il pannello "Guida Installazione prodotti".
- Sul pannello "Guida Installazione prodotti" immettere la scelta **1** in corrispondenza di "ACG STAMPE DI QUALITA' PLUS" e premere Invio; le operazioni successive saranno indicate a terminale.
- Il mancato soddisfacimento dei prerequisiti Software viene evidenziato a terminale da appositi messaggi che non permettono la prosecuzione delle attività di installazione.

- I programmi eseguibili vengono installati nella libreria standard **ACGGAA**.
 - Alla fine della installazione dei programmi eseguibili viene emesso automaticamente il pannello relativo al Codice di Autorizzazione all'uso, le cui modalità di immissione sono state precedentemente descritte.

4. Installazione sorgenti

Questo passo è indispensabile per l'installazione del programma, in quanto i sorgenti sono necessari per la successiva installazione archivi.

- Sul pannello "Guida Installazione prodotti" immettere la scelta **5** in corrispondenza di "ACG STAMPE DI QUALITA' PLUS" e premere Invio; le operazioni successive saranno indicate a terminale. I programmi sorgenti vengono installati nella libreria standard ACGSLA3.
- Chiudere la sessione di lavoro.

5. Procedura migrazione archivi

- Aprire una sessione di lavoro come Utente: **QPGMR**
- Verificare se presente il file KFLSR02L nella libreria ACGGAA ed in tal caso cancellarlo con il comando DLTF ACGGAA/KFLSR02L
- Immettere ed eseguire il seguente comando:
 - ACGGAA/LA3MIGDB
- Chiudere la sessione di lavoro

5.2.3 Migrazione da ACG Stampe di Qualita' PLUS V2 (5774G01C) o V3 (5733-B04)

Questa operazione va effettuata se si sta installando il prodotto ACG Stampe di Qualita' Plus V3 (5774-B04) rilascio 3.0 ed in macchina è già presente il prodotto ACG Stampe di Qualita' Plus V2 (5774G01C) rilascio 6.2 o V3 (5774-B04) rilascio 1.0 o 2.0 (controllare il rilascio tramite il comando KDSPPTF).

1. Operazioni preliminari

- Aprire una sessione di lavoro come Utente: **QSECOFR**.
- Chiudere, attraverso il comando **KLSRFINE**, il lavoro KCTLLSR.
- Chiudere la sessione di lavoro.

2. Disinstallazione prodotto

- Aprire una sessione di lavoro come Utente: **INSTALLA** con parola d'ordine: INSTALLA. Compare a terminale il pannello "Installazione prodotti".
- Montare il CD-ROM ricevuto, sulla appropriata unità di lettura (es. OPT01).

- Sul pannello "Installazione prodotti" immettere la scelta **1** in corrispondenza di "Operazioni su prodotti già installati".
- Sul video immettere la scelta **4=Cancel.Prog.** in corrispondenza di "ACG STAMPE DI QUALITA' PLUS" e premere Invio; le operazioni successive saranno indicate a terminale.
- Chiudere la sessione di lavoro.

3. Installazione programmi eseguibili

- Aprire una sessione di lavoro come Utente: **INSTALLA** con parola d' ordine: INSTALLA. Compare a terminale il pannello "Installazione prodotti".
- Montare il CD-ROM ricevuto, sulla appropriata unita' di lettura (es.OPT01).
- Sul pannello "Installazione prodotti" immettere la scelta **1** in corrispondenza di "Attivita' di installazione di un prodotto", specificare l' unita' di lettura su cui e' montato il supporto magnetico e premere Invio. Compare a terminale il pannello "Guida Installazione prodotti".
- Sul pannello "Guida Installazione prodotti" immettere la scelta **1** in corrispondenza di "ACG STAMPE DI QUALITA' PLUS" e premere Invio; le operazioni successive saranno indicate a terminale.
- Il mancato soddisfacimento dei prerequisiti Software viene evidenziato a terminale da appositi messaggi che non permettono la prosecuzione delle attivita' di installazione.
- I programmi eseguibili vengono installati nella libreria standard **ACGGAA**.
 - Alla fine della installazione dei programmi eseguibili viene emesso automaticamente il pannello relativo al Codice di Autorizzazione all' uso, le cui modalita' di immissione sono state precedentemente descritte.

4. Installazione sorgenti

Questo passo e' indispensabile per l'installazione del programma, in quanto i sorgenti sono necessari per la successiva installazione archivi.

- Sul pannello "Guida Installazione prodotti" immettere la scelta **5** in corrispondenza di "ACG STAMPE DI QUALITA' PLUS" e premere Invio; le operazioni successive saranno indicate a terminale. I programmi sorgenti vengono installati nella libreria standard ACGSLA3.
- Chiudere la sessione di lavoro.

5. Procedura migrazione archivi (non è necessario se viene migrato il 5733-B04 V3R1M0 o V3R2M0)

- Aprire una sessione di lavoro come Utente: **QPGMR**
- Verificare se presente il file KFLSR02L nella libreria ACGGAA ed in tal caso cancellarlo con il comando DLTF ACGGAA/KFLSR02L
- Immettere ed eseguire il seguente comando:
- ACGGAA/LA3MIGDB
- Chiudere la sessione di lavoro

5.2.4 Personalizzazione Iniziale - parte iSeries

Per avviare il prodotto occorre definire alcuni parametri di impostazione.

- Entrare come utente QPGMR e lanciare il comando KGESTLASER.
- Selezionare la scelta **3=Personalizzazione parametri** e seguire l'help-on-line oppure riferirsi all'apposito capitolo del manuale presente nel CD-Rom.

5.2.5 Dettaglio della procedura di installazione - parte PC

All' inserimento del CD-ROM nell' unità ottica del PC, parte, automaticamente tramite autorun, l' installazione guidata realizzata tramite install Shield.

Nel caso in cui sul PC su cui si effettua l' installazione non sia attiva la funzionalità autorun, occorre lanciare un browser, aprire il file su CD-Rom **acg_home.html** e seguire le istruzioni a video.

Al termine dell' installazione saranno disponibili nella cartella "Laser400ACG", presente nella cartella "Programmi" del menu "Avvio", le voci necessarie ad eseguire le funzionalità del prodotto.

Attenzione: Nel caso in cui si proceda all'**aggiornamento** del prodotto è necessario: **1.** Assicurarsi che il Printer Server e l' applicazione Daemon.exe siano scollegate. **2.** Rimuovere il Printer Server come servizio di Windows. **3.** Verificare che tutte le applicazioni (in particolare eventuali antivirus) siano disattivate.

5.2.5.1 Codice di autorizzazione parte PC

Al primo avvio del prodotto verrà visualizzato un pannello per l' inserimento del codice. Premere il tasto **EXPORT CODICE UTENTE**, verrà visualizzata la locazione del file **CODICEUTENTE.TXT**, quindi premere **OK** per confermare. A questo punto verrà aperto il suddetto file per verifica.

5.2.6 Richiesta dei codici di autorizzazione parte As/400 e parte PC

I codici parte iSeries e parte PC vanno richiesti collegandosi al sito: **www.acginfo.it** nella sezione del supporto on-line.

Richiedendo la pwd per ACG Stampe di Qualità Plus occorrerà inserire anche il contenuto del file CODICEUTENTE.TXT precedentemente salvato.

Una volta effettuati i dovuti controlli, le pwd verranno rese disponibili sullo stesso sito all' interno della chiamata effettuata dal cliente.

5.2.6.1 Licenze Server e Client

Con il prodotto ACG-Stampe di Qualità Plus sono rese disponibili due licenze server e quattro licenze client.

In questo modo sarà possibile installare il prodotto parte PC su due server differenti e su ognuno potranno lavorare due client della rete

IMPORTANTE

I due server PC su cui può essere installato il prodotto parte PC devono comunque lavorare con lo stesso iSeries su cui è installata la parte iSeries ma su differenti aree di scambio.

Per licenza server si intende la versione del prodotto che verrà installata su un server Windows e che verrà utilizzata in modalità Print Server.

La licenza server include anche la possibilità di utilizzare contemporaneamente il Design, ma solo eseguendolo dal server Windows e non da un PC in rete.

Per licenza client si intende il prodotto che verrà utilizzato da un PC Windows collegato in rete con il server Windows, ad es. per disegnare i moduli grafici o per accedere all' archivio elettronico delle stampe. Esso non potrà essere utilizzato come Print Server.

Il Client non deve obbligatoriamente essere stabilito a priori, ma può essere uno qualsiasi dei client in Rete.

Sul Printer Server, con il prodotto, viene installata una utility denominata "Daemon" che permette di effettuare il link da una postazione Client al Server.

Modulo di commento

Program Directory per ACG STAMPE DI QUALITA' PLUS Versione 03 R03M00

Con riferimento alla legge 675/96 sulla tutela della privacy Vi autorizzo ad utilizzare i dati da me riportati nel presente modulo.

Questo foglio e' stato predisposto per poter dare la Vostra opinione su questo documento, la sua organizzazione, forma e contenuto. Se desiderate compilarlo, tenere presente che la IBM puo' usare e distribuire le informazioni ricevute in qualsiasi modo ritenga opportuno senza concio' incorrere in alcun obbligo verso di Voi.

Per ciascun punto qui riportato indicare il Vostro livello di soddisfazione segnando un valore nella scala di valutazione. Per i punti di non applicabilita' indicare N.

SCALA DI VALUTAZIONE

Molto soddisfatto	1	2	3	4	5	Molto insoddisfatto	non applicabile N
----------------------	---	---	---	---	---	------------------------	-------------------------

	Valutazione					
	1	2	3	4	5	N
Facilita' di installazione						
Contenuto della program directory						
Uso dei Programmi di Verifica della installazione						
Tempo necessario per installare il prodotto						
Leggibilita' ed organizzazione dei capitoli						
Necessita' di tutti i passi di installazione						
Accuratezza nelle indicazioni fornite nei passi di installazione						
Livello tecnico delle indicazioni fornite nei passi di installazione						
Facilita' ad avviare l'applicazione dopo la installazione						

E' la prima volta che la Vostra societa' installa questo prodotto?

- Si
 No

Le persone che hanno effettuato la installazione avevano gia' esperienza con altre installazioni di questo prodotto?

- Si
 No

Se si, da quanti anni? ___

Se avete qualsiasi commento da fare circa le valutazioni sopra esposte, o su qualsiasi altro aspetto legato alla installazione del prodotto, potete esprimerlo qui di seguito:

IBM ®

Numero programma: 5733-B04 5809

Stampato in Italia